

Dorgard "Pro"



Largeur: 195mm
Hauteur: 205mm
Profondeur: 45mm

Caractéristiques :

- Communication via une connexion radio Fail Safe avec l'émetteur Fireco de la série Pro
- Arrêt de porte radio-pilote sans fil
- Fonctionne avec tout type de centre d'incendie

Données techniques

Technologie : Arrêt de porte radio-commandé Fail Safe	Garantie : 5 ans
Connectable sans fil : OUI	Certification : EN 1155, EN1634, EN 300 220-2 V 2.4.1, EN 301 489-3 V 1.6.1, EN 301 489-1 V 1.9.2
Portée : 100 mètres au champ libre	Température de fonctionnement : NA
Fréquence : 433 MHz	Assemblage: Côté fermeture de la porte
Alimentation : 2xLR14 C-size batteries	Poids : 700 g
Type de batterie : 2xLR14 C-size batteries	Niveau de bruit : Buzzer
Durée de vie prévue de la batterie: 5 ans	Valeur IP:
Back-up:	Bebat: 1 x 0.057€
Autonomie:	Recupel: NA